

## Pack audio bus GF 4BP encastré

Réf : GFA4E

Code : 120071

EAN : 3700596300474

### Caractéristiques techniques

Composition (1 x 3 modules) :

- 1 module micro-HP GFDA avec sa façade GFDP :
  - Module micro avec haut parleur pour système GF
  - LED rouge de signalisation d'appel et de programmation
  - Switch de contact pour la programmation des postes protégé par capuchon en caoutchou
  - Bornier à connection automatique (sans vis)
- 1 module 4 boutons d'appel GFSW (+ façade GF4P) :
  - Module 4 boutons d'appel pour GF
  - Eclairage par LED
  - Bornier à connection automatique (sans vis)
  - Etiquettes fournies
- 1 façade VIGIK® ou T25
- 1 centrale GFBC :
  - Centrale de gestion du bus audio
  - Bornier à connection automatique (sans vis)
  - Voyant vert de fonctionnement
  - Interrupteur pour mettre hors et en service le système
  - Câblage 2 fils non polarisés
  - Alimentée par la PS2410DIN
  - Fixation sur rail DIN 7 modules ou par vis
- 4 postes audio GF1DSW :
  - Poste audio avec combiné
  - Connexion du combiné à la base type RJ11
  - Fixation murale (vis non fournies)
  - Touche d'ouverture de porte
  - Touche de commande d'éclairage



## Pack audio bus GF 4BP encastré

Réf : GFA4E

Code : 120071

EAN : 3700596300474

- Touche de commande auxiliaire
  - Réglage de la sonnerie et coupure
  - Voyant de coupure sonnerie
  - Connexion automatique des câbles (bornier intérieur sans vis)
  - Possibilité d'installer 2 postes audio par appartement
  - Contact sonnerie porte palière, sonnerie différente de l'appel portier
  - Gestion des professions libérales
  - Secret de conversation absolu inclus
  - Un poste décroché ne bloque pas l'installation, même décroché : il peut être appelé, en aucun cas, un poste peut libérer la porte sans appel
- 1 alimentation PS2410DIN (sans transformateur de gâche)

### Remarque

- Prévoir T25 ou VIGIK
- Prévoir alimentation de gâche