

Pack VIGK+ T. réel avec HECOMGSMV3, lecteur HET25V3 et transmetteur HEBOXINTV3

Réf :

HEPACKCOMGSMV3

Code : 150071

EAN : 3700596308548

Caractéristiques techniques

Pack VIGIK+ composé de :

1 x centrale HECOMGSMV3 :

- 1 à 2 lecteurs de proximité HET25V3 ou récepteurs HF 868 MHz
- 1 à 2 platines à défilement de noms
- Jusqu'à 26 000 clés résidents ou passes
- Plages horaires sur clés
- Fonction anti-passback
- **Compatible VIGIK+**
- Diagnostic grâce à l'écran sur la centrale
- **Programmation avec HEXACTWEB**
- Paramétrage sur place par le clavier sur la centrale
- Câblage centrale et lecteur : 9/10ème - 200 m maxi
- Câblage centrale et récepteur HF : 9/10ème - 200 m maxi
- Câblage centrale et platine: 9/10ème - 300 m maxi
- Alimentation 12 V CC - 1 A
- Température de fonctionnement de -10 °C à +60 °C

1 x tête de lecture HT25V3 :

- Lecteur **VIGIK+** / résidents pour HECOMGSMV3
- Pour remplacement lecteur centrale HEPLUSV3
- Format T25 (diamètre 25 mm)

1 x module DATA :

- **Module DATA avec carte SIM 10 ans de connexion inclus pour gestion en temps réel**
- **Gestion des noms pour l'interphonie avec platines GT**
- Compatible centrales HECOMGSMV3 et HEPLUSV3
- Permet une transmission rapide des informations et modifications d'HEXACTWEB dans les centrales en temps réel



***Pack VIGK+ T. réel avec HECOMGSMV3,
lecteur HET25V3 et transmetteur
HEBOXINTV3***

Réf :

HEPACKCOMGSMV3

Code : 150071

EAN : 3700596308548

- Connexion et alimentation 4 fils
- 5 LEDs de signalisation d'intensité du signal
- Alimentation 12 V CC - 2 A
- Température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C